

Røgsensor – SD8

Lev. varenummer	SD8
Lev. varebetegnelse	Røgsensor
CE-mærket	Ja
IP-klasse	-
Vægt	211 gram med batterier
Medfølgende udstyr	Beslag, 2 stk. skruer og rawplugs til ophængning, 4 stk. AAA batterier



CEKURA nødkaldsseriens røgsensor alarmerer så snart der registreres et for højt røgniveau i borgers hjem og giver straks besked om dette til tilkoblede vagtcentral eller personale.

Røgsensorens design er neutral og diskret. Røgsensoren benytter et teknologisk optisk kammer til at opfange potentielt skadelige røgpartikler og er mikroprocessorstyret med 100 pct. Pålidelighed. Røgsensoren giver borgeren de bedste kvalitet og sikkerhed mod røgfare.

Specifikationer:

- Rækkevidde fra nødkaldsboks: over 300 meter i åbent rum
- Frekvens: 869 MHz
- Batteri: AAA × 4
- Batterilevetid: over 2,5 år (ved gennemsnitligt 1 aktivering pr. dag)
- Alarmvolumen: 95dB @ 1 meter
- Driftstemperatur: -20°C til 50°C
- Fugtighed: op til 95 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: Ø105×42 mm

Funktioner:

- Fremragende stabilitet med meget høj følsomhed
- Detekteringsmetode: Reflekterende fotoelektrisk sensor
- Digital signal processing
- Randomiserende tilsynssignaler for problemfri systemintegritetskontrol
- Overvågning af batteri-niveau
- Diagnostisk funktion: en testknap til at foretage selv-test, herunder optisk sensor diagnose
- Alarm stilhedsfunktion: 10 minutter pr. aktivering
- Indbygget alarmsirene ved aktivering
- Certificering: EN54-7 og EN14604

