

Nødkaldsalarm med GPS

Lev. varenummer	GPSL
Lev. varebetegnelse	Nødkaldsalarm med GPS
CE-mærket	Ja
IP-klasse	IP X4
Vægt (m/halssnor)	60 gram
Medfølgende udstyr	Strømforsyning, lade station, halssnor
Farvevalg	Hvid, blå, pink



CEKURA nødkaldsserie tilbyder en lang række produkter, som er skabt til at give borgere samt personale den optimale tryghed og sikkerhed. Nødkaldsalarmen med GPS er en bærbar GPS enhed med fuld duplex to-vejs kommunikation. Enheden har eget simkort og kan dermed bruges overalt uanset hvor borger eller personale befinder sig. Ét enkelt tryk og borgeren eller personale vil straks være i kontakt med personale eller tilkoblet vagtcentral, som efter kort tid vil kunne identificere hvor alarmaktivering er foretaget fra.

Nødkaldsalarmen med GPS giver også mulighed for at tilkoble en bærbar alarmsender, som borgeren kan gøre brug af når vedkommende er i hjemmet, således at trygheden altid er til stede, selv når GPS enheden er til opladning.

Specifikationer:

- Batteri: 3,7V, 800 mAh genopladeligt batteri
- Standby tid: op til 48 timer
- Højttaler: 93,5 +/- 3,0 dB for 10 cm
- GPRS (PS data rate):
HSUPA kategori 6 (5,76 Mb/s UL)
HSUPA kategori 8 (7,2 Mb/s DL)
- Simkort: Mikro simkort
- Dimensioner: 41x23x71 mm
- Driftstemperatur: -10°C til 45°C
- Fugtighed: op til 85 % ikke-kondenserende
- Frekvens: 869 MHz
- Indbygget antenne

Funktioner:

- Bærbar nødkaldsalarm med GPS til inden- og udendørs brug
- GPRS/SMS/tale rapportering
- Kommunikationsprotokoller: CID, SIA, XML protokoller over IP, tale og SMS beskeder.
- Placeringskoordinater via Google maps
- Mulighed for tilkobling af op til 5 alarm- og faldsensorer
- Fuld duplex to-vejs kommunikation
- Utallige programmeringsmuligheder med programmeringssoftwaren
- Fjernprogrammering via SMS
- Fjernopdatering af firmware.
- Automatiske tjek-ind rapporter
- EN 300-200, klasse 1

