

## Træksnor – PCU3

|                     |  |
|---------------------|--|
| Lev. varenummer     | PCU3   |
| Lev. varebetegnelse | Træksnor   |
| CE-mærket           | Ja   |
| IP-klasse           | -  |
| Vægt                | 116 gram inkl. batterier   |
| Medfølgende udstyr  | CR2 batteri, 150 cm snor, 4 stk. rawplugs og skruer til ophængning |



CEKURA trådløse træksnor er en fleksibel løsning som kan installeres hvor der er mest behov. Træksnoren er udviklet til indendørs brug og er meget anvendelig særligt i baderum eller ved borgers sengekant.

For at aktivere en alarm trækkes i snoren og alarmering foretages straks til tilkoblet vagtcentral eller personale. Det simple og genkendelige design sikrer, at alle ved, hvordan den benyttes uden yderligere læring og at den kan bruges som en ekstra sikkerhed for tilkaldelse af hjælp.

### Specifikationer:

- Rækkevidde fra nødkaldsboks: meter i åbent rum
- Rækkevidde på zone-system: overalt hvor der er zone dækning
- Frekvens: 869 MHz
- Batteri: CR2 3V litium x 1
- Batterilevetid: over 5 år (ved gennemsnitlig 1 aktivering pr. dag)
- Driftstemperatur: -10°C til 45°C
- Fugtighed: op til 85 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 81,2×81,5×39,1 mm
- Snorlængde: 17,5 cm (ekstra snor medfølger på 150 cm)

### Funktioner:

- Hvid snor med en løkke til at trække i
- Til indendørs installation og brug
- Væg eller loftsmontage
- Kræver meget lidt vedligeholdelse
- Ultra lavt batteriforbrug
- Overvågning af batteriniveau