

Varmesensor – HD9

Lev. varenummer	HD9
Lev. varebetegnelse	Varmesensor
CE-mærket	Ja
IP-klasse	-
Vægt	241 gram med batterier
Medfølgende udstyr	2 x AA batterier, 2 stk. rawlplugs og skruer til montering



CEKURA varmesensor inkluderer både stignings- og faste temperaturfølere. Dette giver mulighed for overvågning af hastigheden af enhver stigning i temperaturen i borgerens hjem samt detektering af temperaturer, som potentielt kan føre til en brandkatastrofe.

Det intelligente design giver de passende foranstaltninger og eliminerer brandfare, da varmesensoren er specielt designet til at opdage hele to temperaturforhold: den signalerer en alarm, hvis temperaturen stiger med min. 8,3°C pr. minut og alarmen aktiveres ligeledes, hvis temperaturen overstiger 57°C.

Specifikationer:

- Rækkevidde: over 300 meter i åbent rum
- Frekvens: 869 MHz
- Batteri: Alkaline AA x 3
- Batterilevetid: over 3 år
(ved gennemsnitlig 2 aktiveringer pr. dag)
- Alarmvolumen: 95dB @ 1 meter
- Selvdiagnosticerende periode: hvert 30. sekund
- Driftstemperatur: -10°C til 50°C
- Fugtighed: op til 95 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: Ø105x42 mm

Funktioner:

- Højtemperaturalarm: giver avancerede advarsler om brandfare
- Temperaturstigningsalarm: giver tidlig advarsel om en potentiel brandfare
- Fremragende stabilitet med høj følsomhed
- Regelmæssige tilsynssignaler for problemfri systemintegritetskontrol
- Overvågning af batteriniveau
- Test-knap til test af korrekt funktionalitet
- Indbygget alarmsirene ved aktivering